



## Statusmeldungshilfe für die Feuerwehren im LK Stade V1.3



### Statusmeldung im Einsatz :

- 3 drücken = Ausfahrt zum Einsatzort.
- 4 drücken = Eintreffen am Einsatzort.
- 5 drücken = Sprechwunsch an Leitstelle -  
↳ Sprechaufforderung von Leitstelle abwarten !  
z.B.: Lagemeldung abgeben  
Verstärkung anfordern
- 1 drücken = Einsatzbereit über Funk.
- 2 drücken = Einsatzbereit im Gerätehaus.

### Statusmeldung: Übungsdienst

- Status 1 drücken = Einsatzbereit über Funk.
- Status 2 drücken = Fahrzeug ist im Gerätehaus.

### Wichtig beim Status 6 – Fahrzeug nicht einsatzbereit:

Immer Status 5 vor Status 6 drücken,  
erst melden, dann abmelden !

### Statusmeldung 6: Fahrzeug nicht einsatzbereit

- Status 5 drücken = Sprechwunsch an Leitstelle senden.  
↳ Sprechaufforderung von Leitstelle abwarten !  
Meldung absetzen : Fahrzeug ist defekt.
- Status 6 drücken = Fahrzeug ist nicht einsatzbereit !



## Statusmeldungshilfe für die Feuerwehren im LK Stade V1.3



### Statusmeldung: FTZ, Werkstatt - Hinfahrt

- Status 5 drücken = Sprechwunsch an Leitstelle senden.  
↳ Sprechaufforderung von Leitstelle abwarten !  
Meldung absetzen: Fahren zur FTZ, in Werkstatt etc.
- Status 6 drücken = Fahrzeug ist nicht einsatzbereit !

### Statusmeldung: FTZ, Werkstatt - Rückfahrt

- Status 5 drücken = Sprechwunsch an Leitstelle senden.  
↳ Sprechaufforderung von Leitstelle abwarten.
- Meldung absetzen: Fahren zum Gerätehaus.
- Status 2 drücken = Einsatzbereit im Gerätehaus.

### Statusmeldung: Fahrt im örtlichen Einsatzbereich

- Status 1 drücken = Einsatzbereit über Funk.
- Status 2 drücken = Einsatzbereit im Gerätehaus.

### Wichtig beim Status 1 drücken :

Die Leitstelle geht bei Status 1 immer von voller  
Personalstärke aus. Verantwortlich für Statusmeldungen  
ist der Fahrzeugführer.

Wenn die Besatzungsstärke nicht erreicht ist:

- Status 5 drücken = Sprechwunsch an Leitstelle senden.  
↳ Sprechaufforderung von Leitstelle abwarten !  
Meldung absetzen: Mannschaftsstärke z.B. 1:3

### Statusmeldung: Fahrt im nicht örtlichen Einsatzbereich

- Status 5 drücken = Sprechwunsch an Leitstelle senden.  
↳ Sprechaufforderung von Leitstelle abwarten !  
Meldung absetzen : Verlassen unseren Einsatzbereich
- Status 6 drücken = Fahrzeug ist nicht im Einsatzgebiet !
- Status 2 drücken = Fahrzeug ist wieder im Gerätehaus.